YOUR
SMART
ENERGY

AlphaESS

Backup Box - PLUS



BASISGEGEVENS

Automatische netontkoppeling bij stroomuitval

Slimme belastingsturing

Herverbinding met het net na stroomuitval

Ingebouwde energiemeter

Backup Box - PLUS

Model	Backup Box - PLUS
Compatibele opslagsystemen	SMILE-B3/5/T10, SMILE-S6-HV, SMILE-T10-HV, SMILE-G3-S5, SMILE-G3-T4/T5/T6/T8/T10, SMILE-G3-T12/T15/T20
Scherm	LCD
Interface	RS-485
Bedrijfstemperatuur	-10 °C ~ 50 °C
Luchtvochtigheid	15% ~ 85%
IP-beschermingsklasse	IP21
Afmetingen (B x D x H)	410 x 169.2 x 605 mm
Productgarantie	5 jaar
Netspanningsbereik	184 V ~ 264.5 V (L-N)
Netfrequentie	50 / 60 Hz
Maximale in-/uitgangsstroom	63 A / 63 A / 63 A
Nettogewicht	17.6 kg

Alpha ESS Europe GmbH
deutschland@alpha-ess.de
+49 6196 7863485
www.alphaess.de
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn, Germany

Alpha ESS UK Ltd.
info@alpha-ess.co.uk
+44 330 043 2610
www.alpha-ess.co.uk
Drake house, Long street, Dursley,
GL11 4HH United kindom

Alpha ESS Italy S.r.l.
info@alphaess.it
+39 3394624288
www.alphaess.it
Via Del Molinuzzo 83,
59100 Prato (PO), Italy

Alpha ESS Benelux B.V.
contact@alphaess.nl
www.alphaess.nl
Room 113 F1, High Tech Campus 41, 5656
AE Eindhoven, The Netherlands

V1.2.01092026 – Tekst en afbeeldingen zijn gebaseerd op de stand van de techniek op het moment van drukken. Wijzigingen voorbehouden. Ondanks zorgvuldige samenstelling is alle informatie onder voorbehoud van fouten. Aansprakelijkheid uitgesloten.